

Laitetyyppi E350

# Tietoa etäluettavasta sähkömittarista



Käytössäsi olevalla etäluettavalla sähkömittarilla voimme mitata sähkökäyttöäsi tunnin tarkkuudella ja se mahdollistaa sinulle tarkemman energiakäytön seurannan. Mittareiden avulla seuraamme myös käyttöpaikkasi sähkön laatua.

Mittari on varustettu etäkytkentälaitteella. Etäkytkentälaitteen kytkimestä (painonappi) voit katkaista sähköt kiinteistöstä, mutta pitää mittarin edelleen yhteydessä luentajärjestelmään.

Käytä tätä kytkintä, jos haluat katkaista sähköt kiinteistöstä poissaolon ajaksi. Älä katkaise poissaolon takia sähköä pääkytkimestä tai ruuvaa irti pääsulakkeita. Pääkytkimestä tai pääsulakkeista sähköt katkaistaan erilaisten sähkötoiden ajaksi, jotta sähkötyöt voidaan tehdä turvallisesti.

**Kytkin (painonappi) sähköjen katkaisemiseen ja kytkemiseen, nappia painettava noin 3 sekuntia**

## Mittarin lukeminen

Mittarissa oleva hälytyksen merkivalo kertoo normaalista poikkeavasta tilasta. Tämä voi johtua esimerkiksi aikaerosta (yli 20s) luentajärjestelmän kanssa. Hälytyksiä seurataan päivittäisten luentojen yhteydessä, eivätkä ne vaadi sinulta erillisiä toimenpiteitä.

Asiakkaalle annettavan lämmityksen ohjaus tapahtuu satunnaistoinnolla joka ilta klo 22:00–23:00 välillä.

Mittarinluenta onnistuu seuraamalla näytön automaattista selausta, eikä napin painamista tarvita. Kaikkien mittareiden näytöllä näkyy viiden siirtotuotteen lukemat, riippumatta asiakkaan siirtotuotteesta.

## Näytön osiot

**1 Energian suunnat**      **2 Lukema**

**3 Etäkytkentälaitteen tila mittarin ohjelmaversiosta riippuen**

- Sähköt kytketty
- Sähköt katkaistu mittarilta (vilkkuu)
- Sähköt katkaistu etäohjauksella

**4 Laskurin tunniste**

- 1.8.0 Yleisenergia / kokonaisenergia
- 1.8.1 Päiväenergia
- 1.8.2 Yöenergia
- 1.8.3 Kausi talviarki
- 1.8.4 Kausi muu aika

**5 Aktiiviset laskurit**

- T1 Päiväenergia
- T2 Yöenergia
- T3 Kausi talviarki
- T4 Kausi muu aika

**Hälytyksen merkki**

**Vaiheilmalimet, vaiheen puuttuessa pääsulakkeet tarkistettava**

Vaiheilmalimet, vaiheen puuttuessa pääsulakkeet tarkistettava